

# AR-837(E)

## 液晶顯示雙頻門禁控制器



提供M4、M8 兩種模式選擇

繼電器防振專利，防止外力誤觸發

提供TTL及RS-485，可整合周邊裝置及樓層控制

連續3次密碼輸入錯誤鍵盤自動鎖住30秒，防止外人嘗試以密碼開門

CE (MA) FC (NCC) RoHS Compliant EOR



## 產品規格

感應頻率	125kHz或13.56MHz或雙頻 125kHz:EM Standard HID Prox(選購) Indala Prox(選購)
資料傳輸標準	13.56MHz:ISO14443A ISO15693(選購) ISO 7816(選購) DESFire(選購) FeliCa(選購) NFC(選購)
感應距離	125kHz:5-15cm 13.56MHz:2-5cm
工作電壓	10-24VDC
消耗功率	<5W
通訊介面	RS-485+Ethernet
傳輸速率	9600bps(N,8,1)+10/100M Base T
環境溫度	-10°C to +60°C
DI輸入(點)	2個開門按鈕/兩個門位偵測
繼電器輸出	警報繼電器/電鎖繼電器 常態輸出, 0.1-600 Sec
電鎖繼電器時間	常態輸出, 1-600 Sec
警報動作時間	微動開關(From C)
使用人數	16,000
進出記錄	32,000
外接門禁讀頭	1個WG端口
一進一出管制	Yes
樓層管制	樓層64層,使用者16,000人
串列通訊輸出	Yes
萬年曆	Yes
LCD顯示螢幕	128*64點陣(中英文四行顯示)
門鈴按鈕	Yes
防護標準	IP55/IP65(選購)
指示器	6組LED+1組蜂鳴器
外殼材質	ABS
時段管制	63組
操作模式	單機/連線
顏色	黑
外型尺寸(MM)	133(L)x94(W)x35/20(H)
重量	230±10

繼電器防振專利

專利證號:M333650(台灣): ZL 2008 2 0055140.9(大陸)



AR-837(E)

## 產品介紹

- ◎ 內建RS-485與乙太網路(10/100M Base T)通訊介面
- ◎ 內建看門狗房當機
- ◎ 管制模式:讀卡即可、讀卡或密碼、讀卡加密碼
- ◎ 63組進出管制時段和16組自動開門時段
- ◎ 提供唯根介面支援一進一出工能
- ◎ 多一組開門按鈕、門位磁簧及開門輸出供唯根使用
- ◎ 具有多組輸出:電鎖、警報、警戒、反脅迫、數位繼電器訊號
- ◎ 搭配SOYAL軟體可支援連網及考勤
- ◎ 易與SOYAL其他門禁系統整合
- ◎ 具考勤功能,可按鍵選擇上下班、外出、返回、加班等功能
- ◎ 內建萬年曆及防破壞開關
- ◎ 擴充性佳,可整合各廠牌之設備
- ◎ 125kHz與13.56MHz雙頻共存
- ◎ 內建16組鬧中設定以及120天假日
- ◎ LCD螢幕(128x64),選單式操作設定
- ◎ 搭配軟體,提供門禁、考勤、薪資、圖控功能
- ◎ 具有門位監視輸入,提供開門逾時、強行進入之警報
- ◎ 支援火警連動按鈕,確保火災發生時,所有門開啟
- ◎ 單機/連網多功能,具智慧型辨讀功能,可於工作時自動切換單機或連網運作模式