

## PB-4FS-110 / PB-8FS-110

# 電話自動報警求救機(埋入型)



- ◆ 1組DC12V 1A輸出
- ◆ 1組外接LED設定指示燈
- ◆ 1組KEY外控鎖，可選擇ON/OFF型式及PUSH型式
- ◆ 1組綜合警報乾接點輸出(可選擇NC/NO乾接點輸出)

- ★ 所有更改設定內容，均需鍵入密碼確認，密碼可自行設定，最高可12碼。
- ★ 兩組3支求救電話，可合併為一組6支求救電話號碼，每組可輸入24碼，可撥國內外電話，行動電話及BB CALL。
- ★ 具9字7段顯示字幕，可顯示鍵盤輸入狀況，電話號碼可一目瞭然。
- ★ 可透過電話，遠端遙控主機完成 (1)防盜設定 (2)解除 (3)主機現況查詢。
- ★ 二組錄音功能，可分別錄音20秒。
- ★ 1~8區觸發警報，可選擇使用1~3支電話(第1組放音)或4~6支電話(第2組放音)，且可合併撥號功能。
- ★ 忙線/無人接線，60秒撥號未成功/鈴聲響6聲自動跳撥及自動重撥8次功能。
- ★ 設定/解除功能，設定一長聲，解除三短聲，設定前迴路未正常，嗶二短聲，功能及操作錯誤嗶二短聲，設定中停電再復電，5秒後自動設定。
- ★ 四/八區防盜迴路、瓦斯、緊急、設定、電話、兩區錄音、電源 皆有LED燈號顯示狀況。
- ★ 所有設定，皆有斷電記憶功能(免電池)。

### ■ 產品規格

工作電壓	AC 110V
外部出力	DC12V / 1A
外型尺寸	300(L) x 212(W) x 67(D) mm
警報延遲工作時間	1 ~ 255 SEC
防盜設定 / 一區觸發延遲警報時間	0 ~ 255 SEC
蓄電功能	預留蓄電池功能(含充電電路)
放音功能	可設定放音 / 非放音模式
密碼盤	4x4碼密碼盤
報知功能	一區來客報知功能
防盜迴路	四/八區防盜迴路，採終端電阻迴路 可區域設定解除，採DIP SW方式
偵測功能	瓦斯、緊急24小時偵測 (NO迴路)

