電話自動報警求救機(突出型)

PB-4F-110 / PB-8F-110

產品內容

- 1組KEY外控鎖，可選擇ON／OFF型式及PUSH型式
- 1組綜合警報乾接點輸出(可選擇NC／NO乾接點輸出)
- 2組錄音功能，可分別錄音20秒
- LED警報閃爍記憶功能
- 1組外接LED設定指示燈
- 1組DC12V 1A輸出

產品設定

- 所有更改設定內容，均需鍵入密碼確認，密碼可自行設定，最高可12碼。
- 兩組3支求救電話，可合併為一組6支求救　電話號碼，每組可輸入24碼，可撥國內外電話，行動電話及BB CALL。
- 具9字7段顯示字幕，可顯示鍵盤輸入狀況，電話號碼可一目瞭然。
- 可透過電話，遠端遙控主機完成 (1)防盜　設定 (2)解除 (3)主機現況查詢。
- 1～8區觸發警報，可選擇使用1～3支電話(第1組放音)或4～6支電話(第2組放音)，且可合併撥號功能。
- 忙線／無人接線，60秒撥號未成功／鈴聲響6聲自動跳撥及自動重撥8次功能。
- 設定／解除功能，設定一長聲，解除三短聲，設定前迴路未正常，嗶二短聲，功能及操作錯誤嗶二短聲，設定中停　電再復電，5秒後自動設定。
- 四/八區防盜迴路、瓦斯、緊急、設定、電話、兩區錄音、電源　皆有LED燈號顯示狀況。
- 所有設定，皆有斷電記憶功能(免電池)。

產品規則

工作電壓	AC110V	放音功能	可設定放音／非放音模式
外部出力	DC12V / 1A	密碼盤	4*4碼密碼盤
外型尺寸	300(L)×212(W)×74(D)mm	報知功能	一區來客報知功能
警報延遲工作時間	1～255 SEC	防盜迴路	四/八區防盜迴路，採終端電組迴路 可區域設定解除，採DIP SW 方式
防盜設定／ 一區觸發延遲警報時間	0～255 SEC		
蓄電功能	預留蓄電池功能(含充電電路)	偵測功能	瓦斯、緊急24小時偵測(NO迴路)

SOGATEK